AUDIOMÈTRE 800M AVEC CASQUE RADIOEAR DD65-V2 ELECTRONICA TECHNOLOGIES

Référence 08150

Prix du produit :

1 677,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **audiomètre 800M avec casque Radioear DD65-V2 Electronica Technologies** associe souplesse de paramétrage et usage sur PC pour le dépistage auditif et le contrôle. Il fonctionne sur **11 fréquences de 125 à 8000 Hz** avec un niveau de sortie de **-10 à 100 HLdB**, en mode manuel ou automatique.

Garantie 3 ans • EN 60645-1 • CE 0459 • Classe IIa

Description du produit :

Audiomètre 800M, contrôle auditif sur PC avec réglages avancés

Cet audiomètre **800M avec casque Radioear DD65-V2 Electronica Technologies** est conçu pour le **dépistage auditif complet** et le contrôle. Avec **11 fréquences de 125 à 8000 Hz** et un niveau de sortie de **-10 à 100 HLdB**, il répond aux besoins habituels d'évaluation.

Son logiciel sur PC permet d'adapter les programmes de test selon l'activité pratiquée. Il facilite aussi la gestion des fiches patients, l'impression des résultats et l'export des données au format XML.

La liaison USB isolée participe à une installation simple sur ordinateur. Idéal pour les ORL, médecins du travail, services de santé scolaire, centres de dépistage et infirmiers en santé au travail.

Points forts

- **Couverture fréquentielle complète** : 11 fréquences de 125 à 8000 Hz pour mener des examens de dépistage et de contrôle sur les plages couramment utilisées.
- **Paramétrage des tests** : utilisation en mode manuel, automatique, normal ou selon la méthode Hughson Westlake, avec scénarios standard, aléatoires et personnalisés.
- **Réglage par paliers de 5 dB** : l'incrémentation de niveau aide à ajuster précisément la stimulation sonore selon le protocole choisi.
- **Logiciel de suivi** : création, enregistrement, impression et export XML des données pour organiser les dossiers patients en cabinet ou en santé au travail.
- **Connexion USB mini USB** : l'alimentation et le fonctionnement sur PC simplifient la mise en service sur un poste dédié ou lors d'actions de dépistage.
- **Ensemble complet** : casque Radioear DD65-V2, poire réponse patient, câble USB, clé USB avec logiciel et valise antichoc pour un matériel prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Audiomètre de dépistage et de contrôle
Marque : ELECTRONICA TECHNOLOGIES
Modèle : 800M avec casque Radioear DD65-V2
Sortie : Conduction aérienne sur 2 jacks monos en 6.35 mm
Plage de fréquences : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Niveau de sortie : De -10 HLdB à 100 HLdB
Incrémentation de niveau : 5 dB
Stimulation : Son continu, son pulsé
Modes de test : Manuel, automatique, normal, méthode Hughson Westlake, scénarios standard, aléatoires et personnalisés
Calcul des pertes auditives : IPA, PAM + 3 calculs personnalisables
Alimentation : Liaison USB mini USB
Fonctionnement : Numérique avec logiciel sur PC
Dimensions : 350 x 300 x 100 mm
Poids Net : 1.5 kg avec tous les accessoires
Conditionnement : Boîtier audiométrique livré en valise antichoc
Contenu logiciel : Clé USB avec logiciel et manuel d'utilisation
Configuration minimale PC : 1 port USB, RAM 1 Go, CPU 1 GHz, espace disque 50 Mo, résolution 1024 x 600
Systèmes compatibles : Windows 7, Windows 8, Windows 10
Classe DM/EPI : DM IIa
Garantie : 3 ans hors casque

Normes & sécurité

Classe : DM IIa
Norme : EN 60645-1
Norme : EN 60601-1
Marquage : CE 0459

Fabricant : Electronica Technologies
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus le boîtier audiométrique 800M, un casque Radioear DD65-V2, une poire réponse patient en 6.35 mm, un câble USB, une clé USB avec le logiciel et le manuel d'utilisation, ainsi qu'une valise de transport antichoc.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer l'examen du conduit auditif, les speculums auriculaires sont utiles avant le test. Un otoscope complète l'observation du tympan, tandis que les fauteuils ORL favorisent une installation adaptée pendant l'évaluation.

F.A./26